

# 第S章 Scheme 超簡易入門

Scheme は、Lisp の一方言である。Scheme は関数型言語であるが、Haskell と異なり、変数への代入など命令的な特徴を残している。また遅延評価ではなく、関数の引数を先に評価する、先行評価を採用している。

## S.1 Scheme でのプログラミング

### 関数適用

関数適用 (function application) は次のような形である。

- （関数 引数<sub>1</sub> 引数<sub>2</sub> … 引数<sub>n</sub>）のような 丸括弧 (parenthesis) でくくった式の列

Scheme では + や × などの算術演算子に、通常の 中置記法 (infix notation) ではなく、前置記法 (prefix notation) を用いることが特徴的である。例えば、(+ 1 2) という式では、「+」が関数 (function) , 1 と 2 が引数である。

### 変数と代入

例えば、

```
(define x 5)
```

という式で、5 という値の入った "x" という名前の変数を用意する。これ以降は x という変数は 5 に評価される。

Scheme の場合、変数名の中には、アルファベット、数字の他に

```
+ - . * / < = > ! ? : $ % _ & ~ ^
```

などの記号を用いることができる。（もちろん空白はダメ）アルファベットの大文字と小文字は 区別しない。（つまり、Japan と japan は 同じ 変数である。）

また set! という命令によって、変数の値を変更する（代入するという）ことができる。（C 言語の 「=」 演算子に対応する。）

```
(set! x 4) ; 変数 x の値を 4 に変更する。  
; それ以前に x を define しておく必要がある。
```

これは、Scheme が 命令型言語 としての側面を持つことを示す。なお、Scheme では「;」から行末までがコメントである。

### リスト

リストを入力するためには、組み込み関数 `list` を用いる。`list` は任意の数の引数を取ることができる。

```
1 > (list 1997 5 6)
2 (1997 5 6)
3 > (list "kagawa" "university")
4 ("kagawa" "university")
```

単に `(1997 5 6)` と入力すると、Scheme の処理系は、`1997` という関数を 5 と 6 という引数に適用しているのだと判断してしまう。

このように、Scheme（一般に Lisp）では小括弧「(」、「)」が 2 つの意味に使われる。ユーザが入力するときは「関数適用」の意味に、処理系が出力するときは「リスト」の意味になる。もっと正確に言うとユーザが「リスト」を入力すると、処理系はそれを「関数適用」だと解釈するのである。

このような処理系の振舞いは Lisp の強力さの源であるが、一方で混乱のもとでもある。

上記のデータは「'」（クオート記号・引用記号）を用いて次のようにも入力できる。

```
1 > '(1997 4 22)
2 (1997 4 22)
```

「'式」は、「(quote 式)」とも書く。（むしろ、後者が正式な書き方である。）

```
1 > (quote (1997 5 6))
2 (1997 5 6)
```

ここで `quote` は、その 次の式を評価しない ことを表す。だから、`(1997 5 6)` は関数適用ではなくリストと解釈される。

空リスト（要素を 1 つも含まないリスト）は '`()`' または `(list)` のように入力する。

```
1 > '()
2 ()
3 > (list)
4 ()
```

また `cons`（「こんす」と読む）、`car`（「かー」と読む）、`cdr`（「くだー」と読む）などが、リストを操作するための最も基本的な関数である。ここで `cons` はリストを組み立てるための関数、`car` と `cdr` はリストを分解するための関数である。

- `cons` — 第2引数として与えられるリストの先頭に、第1引数として与えられる要素を付け加えたリストを返す
- `car` — リストの先頭の要素を返す
- `cdr` — リストの先頭を除いた残り（のリスト）を返す
- `null?` — リストが空ならば真、空でなければ偽を返す

## 関数定義

関数の定義には次の形式の `define` を用いる。

```
(define (関数名 変数1 ... 変数n) 定義)
```

変数<sub>1</sub> ... 変数<sub>n</sub>はこの関数の仮引数である。

```
1 > (define (square x) (* x x))
2 square
3 > (square 4)
4 16
```

## 条件判断

条件判断は次のような形式で行なう。

```
(if 条件式 式1 式2)
```

条件式が 真なら式<sub>1</sub> を、 偽なら式<sub>2</sub> を評価（計算）する。（Cの `if` 文と異なり、値を返すことに注意する。むしろ、Cの「?:」オペレーターに対応する。）

## 逐次実行

```
(begin 式1 式2 ... 式n)
```

式<sub>1</sub>から、式<sub>n</sub>を順に評価し、最後の式<sub>n</sub>の値を全体の値として返す。通常、式<sub>1</sub>から、式<sub>n-1</sub>は副作用のために実行される。CやJavaScriptのブロック { ~ } と意味は似ているが、CやJavaScriptのブロックは“文”的であるので値を持たないのに対し、Schemeの `begin` 式は値を持つ。

なお、関数の定義の本体で、

```
1 (define (hen_na_square x)
2   (begin (set! x (* x x))
3          x))
```

のように順に式を評価するときは、上のように `begin` を使う必要はなく、

```
1 (define (hen_na_square x)
```

```
2 |      (set! x (* x x))  
3 |      x)
```

のように単に式を並べて書くだけで良い。（これを“暗黙”的 begin という。）

### 局所変数 (let)

関数の定義の他に let という構文で局所変数を導入することができる。

```
(let ((変数1 式1)  
      ...  
      (変数m 式m))  
    式0)
```

この let 文では、式<sub>1</sub>から式<sub>m</sub>を評価した結果が、変数<sub>1</sub>から変数<sub>m</sub>に入れられ、最後に式<sub>0</sub>を評価する。変数<sub>1,...,m</sub>のスコープは式<sub>0</sub>である。

### ラムダ式（匿名関数）

```
(lambda (変数1 ... 変数n) 定義)
```

これは 変数<sub>1</sub> ... 変数<sub>n</sub>を引数とする関数である。例えば、(lambda (x) (\* x x)) は 2乗する関数である。((lambda (x) (\* x x)) 2) は 4 になる。

lambda はギリシャ文字の入ることである。これらは define を用いて定義した名前付きの関数:

```
(define (square x) (* x x))
```

の square と同じ関数になる。つまり、(define (square x) (\* x x)) は (define square (lambda (x) (\* x x))) と同じ意味なのである。

## S.2 Scheme の call-with-current-continuation

Scheme では、プログラマが接続を直接操作することができる。このことを Scheme は [第 1 級の接続](#) (first-class continuation) を持つという言い方をするときもある。

```
(call-with-current-continuation thunk)  
(call/cc thunk)
```

この call-with-current-continuation という名前は長いので、省略形の call/cc がよく使われる (Scheme は、「-」や「/」のような文字も変数の名前の中でも使用できるので、call-with-current-continuation や call/cc でひとつの名前である。ただし、call/cc は Scheme の標準仕様には含まれていないので、処理形によっては、(define call/cc call-with-current-continuation) のように自分で定義しておく必要がある。)。

ここで thunk は 1 引数の関数であり、(call/cc thunk) は [現在の接続](#) を引数として、thunk を呼び出す。この thunk のなかで、この接続を呼び出せば、

そのときの接続は無視されて (= ジャンプして)、call/cc が呼ばれたときの接続にその値が返される。また thunk が接続を呼び出さなければ、thunk 自身の戻り値が call/cc 式全体の戻り値になる。

例えば、

```
1 (define (bar x)
2   (call/cc (lambda (k)
3     (+ 100 (if (= x 0) 1 (k x))))))
```

という関数を考える。`(bar 0)` を評価すると普通に足し算が計算され、値は [101](#) になる。一方、`(bar 1)` の場合は、接続 k が呼び出されるので 100 を足す部分はスキップされて、戻り値は [1](#) となる。

よくある call/cc の使い方は、try ~ catch と同じような大域脱出である。

```
1 (define (multlist xs)
2   (call/cc (lambda (k)
3     (define (aux xs)
4       (if (null? xs) 1
5         (if (= 0 (car xs))
6           (k 0)
7           (* (car xs) (aux (cdr xs)))))))
8
9   (aux xs))))
```

この関数はリストの要素の掛け算を求める。要素の中に 0 が見つかると、大域脱出して multlist 全体の値は [0](#) になる。

しかし、このような大域脱出だけならば、言語の仕様に call/cc のような大がかりな仕掛けをいれておく必要はない。本当の call/cc の価値はコルーチンなどの普通でない制御構造を実現できるところにある。

### S.3 コルーチン (coroutine)

コルーチンとは、2つ以上のプログラムの実行単位が、[交互に制御を受け渡しながら実行されていく方式](#)のことである。サブルーチン (subroutine) のように、実行単位の間に主と副といった従属関係ではなく、コルーチンを構成する個々のルーチンは互いに対等な関係である。

例えば、

```
1 (define (increase n k)
2   (if (> n 10) '()
3     (begin (display " i:") (display n)
4            (increase (+ n 1) (call/cc k)))))

5 (define (decrease n k)
6   (if (< n 0) '()
7     (begin (display " d:") (display n)
8            (decrease (- n 1) (call/cc k)))))
```

という 2 つの関数を定義して

```
(increase 0 (lambda (k) (decrease 10 k)))
```

という式を実行すると、

```
i:0 d:10 i:1 d:9 i:2 d:8 ... i:10 d:0
```

というように画面へ出力される。2 つの関数 increase と decrease が交互に実行されていることがわかる。

このように call/cc はひじょうに強力なプリミティブで、コルーチンの他にこれまでに紹介したエラー処理 (try ~ catch) や非決定性などのプリミティブも、call/cc を用いて定義できることがわかっている。ある意味でオールマイティなプリミティブである。

しかし、call/cc は効率的な実装の難しいプリミティブでもある。素直な実装では call/cc を実現するためには、スタック全体のコピーを行なう必要がある。一方、はじめからスタックをヒープの中に取り、スタックのコピーを行なわないという方式もある。この方式では不要になったスタック領域も ゴミ集め で回収する。

#### S.4 さらに詳しく知りたい人のために...

文献 (R<sup>6</sup>RS) は Scheme の仕様書である。通常、略して R<sup>6</sup>RS と呼ばれる。中に call/cc の簡単な解説もある。

**(R<sup>6</sup>RS)** Richard Kelsey, William Clinger, and Jonathan Rees (Editors),  
"Revised<sup>6</sup> Report on the Algorithmic Language Scheme"  
<http://www.r6rs.org/>

---